

Многопользовательский режим

В ситуациях когда складской персонал работает посменно или когда ТСД не закреплен за конкретным сотрудником имеет смысл настроить многопользовательский режим работы. В качестве личной карты доступа к терминалу рекомендуется использовать штрихкод, нанесенный на рабочий пропуск сотрудника. Это может быть любой уникальный код.

Для каждого из сотрудников, работающих с ТСД создайте и настройте профиль пользователя в 1С:Предприятии. На ТСД настройте первого пользователя, указав соответствующий логин и пароль.



Нажмите пиктограмму под надписью *Личная карта доступа*.



Сканируйте штрихкод с личной карты доступа сотрудника.

На ТСД, оснащенном аппаратной клавиатурой возможен ручной ввод кода доступа при включенной опции *HID устройство* в разделе настроек сканера штрихкода.

Для сохранения настроек нажмите ОК.

Для добавления нового пользователя снова зайдите в режим пользовательских настроек, измените логин и пароль и укажите новую карту доступа. Для сохранения нажмите ОК.

Переключение пользователей возможно в активности получения [заданий](#) сканированием личной карты доступа.

From:

<https://wiki.lineris.ru/> - ЛИНЕРИС

Permanent link:

<https://wiki.lineris.ru/egais3terminal/multiuser>

Last update: **2018/10/15 06:38**